

## SLX™ Wireless Systems

Smart, Hard-working Wireless



Legendary  
Shure  
Microphones

Auto frequency selection  
Auto transmitter setup



Designed for  
multi-system  
operation



# World-class. Worry-free.

음향 시스템 사용자들은 신속한 설치와 신뢰성이 보장되는 강력한 무선 톨을 필요로 합니다.

Shure의 견고한 SLX™ 무선 시스템은 혁신적인 자동 설정 기능, 우수한 무선 명료도, 전설적인 Shure 마이크로폰 사용을 통해 이러한 요구사항 이상의 기능을 제공합니다. 740~752MHz UHF 주파수대역 내에서 최대 4그룹 동시 8대 사용을 지원하는 SLX는 자연스럽게 교회, 강의실, 회의실 및 이동형 시스템 등에 사용되고 있습니다.

## Shure's patented Audio Reference Companding

기존 무선 기술보다 월등히 선명한 오디오 신호를 전송합니다.

## Auto Frequency Selection

선명한 채널을 즉시 찾아냅니다.

## Auto Transmitter Setup

적외선 링크를 통해 송신기와 수신기를 자동으로 조정합니다.



### 무선 수신기

- 탈착식 1/4 피치 안테나
- 광 LCD
- 랙 마운트 하드웨어 포함
- 1/4" 및 XLR 오디오 출력
- 주파수 및 전원 잠금 기능
- 후면 볼륨 컨트롤
- 견고한 금속 구조

### 핸드헬드 또는 바디팩 송신기

- Shure 핸드헬드 마이크로폰 선택
- 바디팩 송신기는 헤드셋, 핀, 악기용 마이크로폰 및 케이블에 사용
- 타이머 방식의 광 LCD
- 주파수 및 전원 잠금 기능
- 2 AA 건전지(포함)로 8시간 연속사용 가능
- 100m(300 ft.) 동작 범위

## 전설적인 Shure 마이크로폰

Shure는 세계적인 아티스트와 음향 전문가들이 사용하고 있는 다양한 고급 마이크로폰 옵션을 제공합니다.

시스템에 포함된 제품:  
SLX4 다이버시티 수신기와  
핸드헬드 마이크로폰  
송신기 선택.



## 핸드헬드

**SM58®**

전세계적으로  
오랫동안 보컬  
가수들이 선택.

SLX24/SM58

**SM86**

따뜻하고 풍성한  
보컬재생에 적합한  
부드러운 사운드.

SLX24/SM86

**Beta 58A®**

순화공연 가수나  
음향 전문가들이  
선호.

SLX24/BETA58

**Beta 87A**

라이브 보컬에  
우수한 명료성  
제공.

SLX24/BETA87A

**Beta 87C**

주피수 응답에  
따뜻함을 더해 인이어  
모니터 사용자들이 선호.

SLX24/BETA87C

시스템에 포함된 제품:  
SLX4 다이버시티 수신기,  
SLX1 바디팩 송신기,  
마이크로폰 또는 기타/  
베이스 케이블 선택.



## 핀

**WL93**

연설용 소형  
콘덴서 핀 마이크.  
무지향성

SLX14/93

**WL184**

연설용 고급  
콘덴서 핀 마이크.  
초지향성

SLX14/84

**WL185**

연설용 고급  
콘덴서 핀 마이크.  
단일지향성

SLX14/85

## 헤드셋

**WH30TQG**

활동적인 가수의 음성을  
우수한 음질로 픽업하는  
견고하고 편안한 헤드셋.

SLX14/30

## 기타용

**WA302**

바디팩 송신기를  
기타나 베이스에  
연결.

SLX14

## 악기용

**WB98H/C**

음량이 큰 목관악기,  
금관악기 혹은 타악기에  
적합한 민능 솔루션.

SLX14/BETA98H

## 콤보

시스템에 포함된 제품:  
SLX4 다이버시티 수신기,  
SLX1 바디팩 송신기 및  
SLX2 핸드헬드 송신기.

**SM58®**

핸드헬드 송신기 &

**WL185**

핀 마이크

SLX124/85/SM58

## 옵션 액세서리

UA221	수신기를 2대 사용할 경우 권장되는 패시브 안테나 스플리터
UA844	수신기를 3대 이상 사용할 경우 권장되는 안테나/전원 분배 시스템
UA820	1/2 파장 안테나
UA505	1/2 파장 안테나용 원거리 장착 키트
UA825	1/2 파장 안테나용 25' 케이블
UA850	1/2 파장 안테나용 50' 케이블

WA610	휴대용 케이스
RK323G	무선 Beta 58A® 핸드헬드 송신기용 검정 그릴
RK324G	무선 Beta 87 핸드헬드 송신기용 검정 그릴

시스템	<b>RF Carrier Frequency Range</b>	740-752 MHz
	<b>Working Range</b>	일반적인 조건에서 100m (300 ft) (주 : 작동 범위는 RF 신호의 흡수, 반사, 간섭을 포함한 많은 변수에 따라 달라짐)
	<b>Audio Frequency Response</b>	45Hz-15kHz, $\pm 2$ dB (주 : 전체 시스템 주파수 응답은 마이크로폰에 따라 달라짐)
	<b>System Distortion</b> (ref. $\pm 38$ kHz deviation, 1 kHz tone)	0.5% THD typical
	<b>Dynamic Range</b>	>100dB A-weighted
	<b>Operating Temperature Range</b>	-18°C (0°F) ~ +50°C (+122°F) (주 : 배터리 특성으로 이 범위가 제한될 수 있음)

## SLX4

수신기



전면패널



후면패널

<b>Overall Dimensions</b>	42mm H x 197mm W x 134mm D (1.65x7.76x5.28 in.)
<b>Net Weight</b>	816g (1 lb. 13 oz.)
<b>Housing</b>	아연도금 강철
<b>Audio Output Level</b> (ref. $\pm 38$ kHz deviation, 1 kHz tone)	XLR 커넥터 (600 $\Omega$ 부하): -13 dBV 1/4인치 커넥터 (3000 $\Omega$ 부하): -2 dBV
<b>Output Impedance</b>	XLR 커넥터: 200 $\Omega$ 1/4인치 커넥터: 1k $\Omega$
<b>RF Sensitivity</b>	-105dBm for 12 dB SINAD (typical)
<b>Image Rejection</b>	>70 dB typical
<b>Power Requirements</b>	12-18Vac at 150mA, 외부 AC 어댑터 제공

## SLX1

바디팩 트랜스미터



<b>Gain Adjustment Range</b>	25 dB
<b>Audio Input Level</b>	최대 -5 dBV (마이크 게인 위치) 최대 +10 dBV (0dB 게인 위치) 최대 +20 dBV (-10dB 게인 위치)
<b>Input Impedance</b>	1 M $\Omega$
<b>RF Transmitter Output</b>	최대 10 mW
<b>Housing</b>	금형 ABS 케이스
<b>Power Requirements</b>	2 "AA" 사이즈 알카라인 또는 충전 배터리
<b>Battery Life</b>	>8시간
<b>Overall Dimensions</b>	108mm H x 64mm W x 19mm D (4.25 x 2.50 x 0.75 in.)
<b>Net Weight</b> (배터리 제외)	81g (3 oz.)

## SLX2

핸드헬드 트랜스미터



<b>Gain Adjustment Range</b>	10 dB
<b>Audio Input Level</b>	최대 -8 dBV (0dB 게인 위치) 최대 +2 dBV (-10dB 게인 위치)
<b>RF Transmitter Output</b>	최대 10 mW
<b>Housing</b>	금형 PC/ABS 손잡이 및 배터리 컵
<b>Power Requirements</b>	2 "AA" 사이즈 알카라인 또는 충전 배터리
<b>Battery Life</b>	>8시간
<b>Overall Dimensions</b> (SM58 cartridge 포함)	254 mm(길이) x 51 mm(직경) (10 x 2 in.)
<b>Net Weight</b> (배터리 제외)	290g (10.2 oz.)

**SHURE**  
It's Your Sound®

www.shure.com

**Shure Incorporated**  
5800 West Touhy Avenue,  
Niles, IL 60714-4608, U.S.A.

Phone: 847-600-2000  
Fax: 847-600-1212

**SAMA**  
SINCE 1969

www.samasound.co.kr

**삼아무역주식회사**  
서울시 종로구 경운동 88번지  
수운회관 11층 (110-310)

Phone: 02-734-0631  
Fax: 02-734-0647